

SE562

Dálkové ovládání k vratům – univerzální, voděodolné provedení

Montážní návod

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku si prosím zkontrolujte kompletnost balení.

Obsah balení

Řídicí jednotka	1 ks
Dálkový ovladač	2 ks

Upozornění: Před montáží zařízení i před jeho používáním si prosím přečtěte celý návod.

Popis funkce

Zařízení slouží k dálkovému ovládání libovolných garážových vrat nebo bran. Řídicí jednotka je určena i do vnějšího prostředí – je voděodolná. Jednotka musí být umístěna anténou nahoru a kabely dolů – jen tak může být zajištěna voděodolnost.

Každému ovladači i každému tlačítku lze přiřadit libovolnou funkci relé (ovládání v monostabilním nebo bistabilním režimu).

Montáž zařízení

Doporučení: Instalaci zařízení svěřte odbornému montážnímu pracovišti s patřičnými zkušenostmi i vybavením. Jednotlivé vodiče se zapojují uvnitř řídicí jednotky na šroubovací svorkovnici (čokoládě).

Popis jednotlivých kontaktů:

- NO – spínací kontakt relé
- C – středový kontakt relé
- VDD – napájecí napětí 9-24V DC/AC
- GND – zem
- ANT – externí anténa
-

Programování pomocí tlačítka P1

Stiskněte tlačítko P1:

- 1 x pro nastavení relé 1 v monostabilním režimu
- 2x pro nastavení relé 2 v monostabilním režimu
- 3x pro nastavení relé 1 v bistabilním režimu
- 4x pro nastavení relé 2 v bistabilním režimu

Nyní stiskněte tlačítko ovladače, kterému chcete funkci přiřadit – LED dioda v jednotce blikne

Vymazání naučených ovladačů

Stiskněte tlačítko P2 dokud se nerozsvítí LED (cca 8s).

Záruční podmínky

Na výrobek se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od zakoupení. Záruku není možné uplatňovat, pokud je výrobek poškozen vlivem nateklé kapaliny, mechanického poškození, či nesprávného použití v rozporu s návodem. Jako záruční list k výrobku slouží prodejní doklad.

Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Pokud dojde k ukončení životnosti výrobku nevhazujte jej prosím do běžného komunálního odpadu, ale likvidujte jej s ohledem na životní prostředí. Výrobek obsahuje elektronické součásti, ve kterých se mohou vyskytovat nebezpečné látky, proto výrobek odevzdejte zpět prodejci, u kterého jste jej zakoupili nebo výrobek předejte organizaci zabývající se tříděním a ekologickou likvidací odpadu.

- vytríděním a ekologickou likvidací výrobku se zajistí maximální využití materiálu z tohoto výrobku
- v případě, že výrobek nezhodíte v souladu s platnými předpisy může dojít k poškození lidského zdraví nebo životního prostředí a také se vystavujete riziku právního postihu
- za tento výrobek byl uhrazen poplatek na ekologickou likvidaci elektroodpadu

Děkujeme, že chráníte životní prostředí.

Technické parametry

- 2 nezávisle nastavitelné kanály
- Pracovní frekvence 433.92 Mhz
- Napájecí napětí 9 – 24V DC/AC (stejnoseměrné/střídavé)
- Možnost naučení až 100 ovladačů
- Vestavěná relé 12A 14V DC / 7A 120 VAC
- Technologie pevného kódu