

Řídící elektronika Q41

Návod k použití

Elektronika s rádiovým modulem se používá pro ovládání světla nebo jednoho motoru. Umí zapnout nebo vypnout spotřebič. Jedním zmáčknutím tlačítka dálkového ovladače se zapne spotřebič a opětovným stlačením se vypne.

Programování ovládačů TX 4334 do elektroniky Q41.

Z výroby je nastaven kód který je nutné změnit z důvodu bezpečnosti na jiný. V elektronice Q41 je umístěno v liště 12 přepínačů. Přepínače očíslované 1 až 10 slouží k změně ovládacího kódu. (přepínače musíte přepnout tak, aby poloha přepínačů na dálkovém ovladači se shodovala s polohou přepínačů na řídící elektronice.

Na svorky s označením L a N po levé se připojí síťové napětí 230V
Svorkovnice LUCE spíná 230V
Svorkovnice po pravé straně slouží pro připojení přídavné antény.
Lze použít pro ovládání ovladači TX 4331

Výkon sepnutí MAX. 2200W

Napájení 230V AC